

CQ World -Wide WPX RTTY Contest

participation SWL

Bien que principalement un concours de radio amateur, WPX RTTY est également populaire auprès des amateurs de SWL. Merci à Marek, SP7DQR, qui a écrit le logiciel SWL de contrôle de journal et à Dan, I1-12387, qui dirigera le journal SWL contrôle.

Les participants suivent les règles habituelles pour un seul op, sauf qu'ils se connectent le QSO reçu et ne transmet pas.

Éventuellement, de chaque côté d'un QSO peut être enregistré sous forme de lignes de QSO distincts, à savoir, deux lignes.

Indicatifs d'appel reçus peuvent ne pas apparaître plus de trois fois par bande dans le journal. Toutes les entrées supplémentaires de la même indicatif d'appel ne comptent pas.

Les LOGs doivent être soumis en format standard Cabrillo pour CQ WPX RTTY. Assurez-vous que l'une des lignes suivantes est dans l'en-tête :

CATÉGORIE: SWL (Cabrillo 2.0)

CATÉGORIE EMETTEUR: SWL (Cabrillo 3.0)

Dates et heures :

le 2e week-end entier du mois de février.

I. Objectif:

Pour les amateurs du monde entier de contacter le plus grand nombre d'amateurs et de préfixes que possible au cours de la période du concours.

II. Période d'opération :

48 heures. Les stations 'opérateur unique' peuvent opérer 30 des 48 heures - les temps d'arrêt doivent être d'un minimum de 60 minutes au cours desquelles aucun QSO n'est permis. Les stations 'multi-opérateurs' peuvent opérer pendant les 48 heures complètes.

III. Bandes :

Seulement le 3.5, 7, 14, 21 et 28 MHz peuvent être utilisées. Le respect des plans des fréquences établies est fortement encouragé.

IV. Conditions du concours pour toutes les catégories:

(A) - Tous les participants doivent fonctionner dans les limites de la catégorie choisie lors de toute activité qui pourrait affecter le score soumis. Seul l'indicatif du participant peut être utilisé pour réaliser le score du participant.

(B) - Un indicatif différent doit être utilisé pour chaque entrée.

(C) - Ne pas dépasser la limite totale de puissance de la catégorie choisie sur n'importe quelle bande.

La puissance de sortie totale sur toutes les bandes et à tout moment, est mesurée à la sortie de l'amplificateur actif.

(D) - L'auto-spotting ou demander à d'autres stations de vous signaler sur le cluster est interdit

(E) - L'utilisation du cluster est autorisée dans toutes les catégories.

(F) - Toute opération doit avoir lieu d'un seul site d'exploitation. Les émetteurs et récepteurs doivent être situés dans un cercle d'un diamètre de 500 mètres ou dans les limites de la propriété du titulaire de la station, le plus élevé des deux. Toutes les antennes doivent être physiquement connectées par des fils à des émetteurs et des récepteurs utilisés par le participant. L'utilisation d'un réseau IP pour la réception à distance, y compris des récepteurs Web sous contrôle, n'est pas autorisée.

(G) - L'endroit d'opération d'une station à distance est déterminé par l'emplacement physique des émetteurs, des récepteurs et des antennes. Une station à distance doit obéir à toutes les règles de la station et de sa catégorie.

(H) - Lorsque deux ou plusieurs émetteurs sont présents sur une bande, un dispositif doit être utilisé pour empêcher que plus d'un signal soit transmis à tout moment; il n'est pas permis d'utiliser deux ou plusieurs émetteurs sur une même bande en routine CQ (sollicitation de contacts).

(I) - Une fois le concours terminé, il est interdit de corriger des indicatifs d'appel du log à l'aide d'une base de données, d'enregistrements ou avec l'aide de toute autre méthode qui aurait pour but de confirmer un QSO.

V. Catégories d'entrée :

A. Catégories opérateur unique :: Toutes les fonctions d'opération et 'logging' sont effectuées par une seule personne (l'exploitant). Un seul signal transmis est autorisé à tout moment.

(a) Opérateur unique haute - puissance (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.

(b) Opérateur unique basse puissance (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.

(c) Opérateur unique QRP (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 5 watts.

B. Opérateur unique - Catégories additionnelles

:les participants en catégorie 'opérateur unique' peuvent également soumettre leur journal pour l'une des catégories indiquées ci-dessous en ajoutant une ligne supplémentaire dans l'entête Cabrillo de leur journal appelée

CATEGORY-OVERLAY.

Toutes les entrées (logs) de cette catégorie sont regroupées en deux groupes, haute puissance et basse

puissance dans les résultats.(a) tribande / élément unique (TB-WIRES) :

Pendant le concours le participant ne peut utiliser qu'une seule (1) antenne tribande (de toute sorte, avec une seule ligne de transmission entre l'émetteur et l'antenne) pour 10, 15, et 20 et un seul élément d'antenne

pour 40 et 80 M.

(b) Recrue (Rookie):

Pour entrer dans cette catégorie, l'exploitant doit avoir été titulaire d'une licence de radio amateur trois (3) ans ou moins à la date du concours. Indiquez la date de la première licence à la ligne SOAPBOX du Cabrillo.

C. Catégories Multi-Opérateurs (toutes bandes, haute puissance uniquement) :

Plus d'une personne peut contribuer au score final pendant la durée officielle du concours. Sélectionner une catégorie en fonction du nombre de signaux transmis.

La puissance de sortie totale de chaque signal transmis ne doit pas dépasser 1500 watts.

(a) Un seul émetteur (MULTI-ONE):

Un seul signal transmis est autorisé à tout moment. Un maximum de dix (10) changements de bande peut être fait en une heure d'horloge (00 à 59 minutes). Par exemple, un changement de 20 mètres à 40 mètres, puis de nouveau à 20 mètres compte pour deux changements de bande. Utiliser une seule séquence de numéros de série pour le journal.

(b) Deux-émetteurs (MULTI-TWO) :

Un maximum de deux signaux émis est permis en tout temps sur deux bandes différentes. Les deux émetteurs peuvent contacter n'importe quelle station. Une station ne peut être contactée qu'une fois par bande quel que soit le transmetteur utilisé. Le journal doit indiquer l'émetteur qui fait chaque QSO (colonne 81 du modèle CABRILLO pour les concours CQ). Chaque émetteur peut faire un maximum de huit changements de bande (8) en une heure d'horloge (00 à 59 minutes). Utiliser une séquence de numéros de série séparée pour chaque bande.

(c) Multi-émetteurs (MULTI-UNLIMITED) :

Un maximum de cinq signaux transmis, un par bande, à tout moment donné. Cinq bandes peuvent être activées simultanément. Utiliser une séquence de numéros de série séparée pour chaque bande.

VI. Échange :

Rapport

RS(T) suivi d'un numéro de série progressif commençant par 001 pour le premier contact.

Remarque: Les participants Multi-deux et Multi-émetteurs doivent utiliser des séquences de numéros de série séparées sur chaque bande.

VII. Points :

(A) - Les contacts entre des stations de différents continents valent trois (3) points sur 28, 21 et 14 MHz et six (6) points sur 7 et 3,5 MHz.

(B) - Les contacts entre des stations d'un même continent, mais de pays différent, valent deux (2) points sur 28, 21 et 14 MHz et quatre (4) points sur 7 et 3,5 MHz.

(C) - Les contacts entre stations d'un même pays valent 1 point sur 28, 21 et 14 MHz et deux (2) points sur 7 et 3,5 MHz ..

VIII. Multiplicateurs Préfixe :

Le multiplicateur de préfixe est le nombre de préfixes valides contactés. Chaque préfixe n'est compté qu'une seule fois peu importe la bande ou le nombre de fois que le même préfixe est contacté.

(a) un préfixe est la combinaison de lettres /numéros qui forment la première partie de

l'indicatif amateur. Exemples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Toute différence dans les numéros et lettres, ou dans l'ordre de ces derniers est considérée comme formant un préfixe différent.

Une station qui opère à partir d'un pays DXCC différent de celui indiqué par son indicatif d'appel est tenu de signer portable. Le préfixe portable doit être un préfixe autorisé par le pays ou la zone d'opération. Dans le cas d'une station portable, l'indicateur portable deviendra alors le préfixe. Exemple: N8BJQ opérant à partir de l'île de Wake signerait N8BJQ/KH9 ou N8BJQ/NH9. KH6XXX portable en Ohio doit utiliser un préfixe autorisé pour la région US #8 (/ W8, / AD8, etc.)

Des désignateurs portables sans numéro, se verront attribuer un zéro (Ø) après la deuxième lettre de l'indicateur portable pour former le préfixe. Exemple: PA/N8BJQ deviendrait PAØ. Tous les indicatifs d'appels sans numéro se verront attribuer un zéro (Ø) après les deux premières lettres pour former le préfixe. Exemple : XEFTJW serait considéré comme XEØ.

Les stations maritimes mobiles, mobiles, / A, / E, / J, / P, ou d'autres identificateurs de classe de licence ne comptent pas comme préfixes.

(b) événements spéciaux, commémoratifs, et d'autres stations avec préfixes uniques sont encouragés à participer. Les préfixes doivent être attribués par l'autorité compétente du pays d'exploitation.

IX. Note :

Une même station peut être contactée une fois sur chaque bande pour crédit de points QSO alors que le crédit pour un préfixe ne compte qu'une seule fois.

(A) opérateur unique

:(I) le résultat des points pour la catégorie Toutes-Bandes est la somme des points obtenus sur toutes les bandes multipliée par le nombre de préfixes différents contactés.

(II) le résultat des points pour la catégorie Bande Unique est la somme des points obtenus sur la bande d'opération choisie, multipliée par le nombre de préfixes différents contactés.

(B) multi-opérateurs

:Le pointage est calculé de la même façon que pour la catégorie opérateur unique Toutes-Bandes .

X. Prix :

Seulement les logs soumis en format électronique sont admissibles aux prix. Un journal de catégorie bande unique est uniquement admissible à un prix 'bande unique'

.Pour être admissible à un prix, une station opérateur unique doit avoir opéré un minimum de 4 heures.

Les stations multi-opérateurs doivent opérer pendant un minimum de 8 heures.

(A) Des plaques sont attribuées pour reconnaître des performances exceptionnelles dans un certain nombre de catégories. Voir la liste actuelle des plaques et sponsors à <http://www.cqwprrty.com/plaques.htm>.

Une seule plaque sera décernée par station. Une station gagnante d'une plaque 'world' ne sera pas éligible pour une plaque de continent ou pays. Cette récompense sera plutôt

attribuée à la deuxième station pour cette zone /pays/continent si le nombre d'inscriptions le justifie.

(B) Des certificats seront remis à la station ayant obtenu le plus haut score pour chaque catégorie énumérée dans la partie V. . .

(I) Dans chaque pays participant.

(Ii) Dans chaque zone d'appel des États-Unis, le Canada, la Russie et le Japon.

(Iii) À la discrétion du directeur du concours des prix pour stations classées deuxième et troisième peuvent être attribués.

XI. Compétition de Club:

Une plaque sera décernée chaque année au club qui aura le meilleur résultat global à partir des journaux présentés par ses membres. Pour être listé dans les résultats, un minimum de trois logs devra être reçu par un même club.

(A) - Le club doit être un groupe local et non un organisme national (par exemple, ARRL ou DARC).

(B) - La participation est limitée aux membres résidant ou opérant à partir d'une zone géographique locale (sauf pour les expéditions DX réalisées par les membres résidant dans la zone géographique définie du club).

La contribution au résultat du Club par des DXpeditions est calculée d'après le pourcentage qui représente le nombre des membres du club au sein de la dxpedition.

(C) - Les opérateurs uniques ne peuvent que contribuer à un seul club.

Pour les Multi-opérateurs les points peuvent être attribués à différents clubs selon le pourcentage représenté par le nombre des membres du club participant à l'opération. S'il vous plaît préciser le nom du club complet dans votre journal.

XII. Instructions pour la soumission des journaux :

Nous aimerions recevoir tous les journaux en format électronique. La soumission électronique des journaux est obligatoire pour toute station en compétition pour un prix et pour tous ceux qui utilisent un ordinateur pour enregistrer les contacts pendant le concours ou pour préparer le log du concours.

(A) Le journal doit montrer pour chaque contact : heure exacte en UTC, la fréquence (ou bande) d'appel, l'échange envoyée, et l'échange reçue.

Un journal sans toutes les informations nécessaires pourrait être reclassé comme 'checklog'.

(B) les participants bande unique sont tenus d'inclure tous les contacts effectués pendant le concours, même si sur d'autres bandes. Seuls les contacts effectués sur la bande spécifiée dans l'en-tête du Cabrillo ou dans le sommaire, seront considérés pour le score. Les journaux avec des contacts sur une seule bande seront classés comme entrées 'bande unique'

(C) Le format de fichier CABRILLO est la norme pour les journaux.

Pour obtenir des instructions détaillées sur comment remplir un fichier Cabrillo, voir le site du WPX RTTY Contest Web <www.cqwxrtty.com>.

À défaut de remplir l'en-tête correctement vous pourriez être classés dans la mauvaise catégorie ou encore comme un checklog. Remarque: Les stations américaines doivent indiquer l'emplacement d'opération sur

l'en-tête CABRILLO (par exemple, ENDROIT : OH).

(D) - l'upload par courriel ou Web est la meilleure méthode pour envoyer un journal. Les journaux au format CABRILLO doivent être envoyés à <rtty@cqwp.com>. Inclure seulement votre indicatif d'appel dans le champ "Objet:" de votre courriel. Le téléchargement Web des journaux est disponible sur le site Web CQ WPX RTTY à <www.cqwxrtty.com>. Tous les journaux reçus via courriel recevront une confirmation par courriel. La liste des journaux reçus peut être consultée sur le site Web du CQ WPX RTTY.

(E) Instructions pour les journaux électroniques NON Cabrillo :

Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre un log en format Cabrillo, s'il vous plaît contacter le Directeur du concours pour obtenir de l'aide avec la soumission dans un autre format.

(F) Instructions pour les journaux papier :

Tous les journaux papier doivent être envoyés à

:Paper Logs

, PO Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA.

Chaque entrée du journal papier doit être accompagnée d'un sommaire indiquant toutes les informations de

pointage, la catégorie, le nom du participant et l'adresse postale en LETTRES MAJUSCULES.

XIII. Violations des règles:

la violation de la réglementation radio amateur ou des règles du concours, la conduite antisportive; le fait de prendre crédit pour un nombre excessif de QSO invérifiables ou de multiplicateurs, l'utilisation de moyens non -amateurs de communication

Mise à jour : 16 décembre 2013